

! Programowanie kalendarza

W czasie kiedy sterownik jest włączony (ON) dłuższe przytrzymanie przycisku (ok. 3 sekundy) otworzy funkcję programowania tygodniowego. Kalendarz programuje się w formie pięciodniowej co oznacza, że zaprogramowany pierwszy dzień (poniedziałek) będzie powielony na kolejne dni robocze (nie ma możliwości ustawienia indywidualnych na poszczególne dni robocze). W kolejnym kroku programowania osobno wprowadza się ustawienia dla soboty i niedzieli. W obu przypadkach istnieje możliwość zaprogramowania maksymalnie dwóch okresów grzewczych w ciągu doby. Programowanie odbywa się w zakresie godzinowym w odniesieniu do czasu w jakim ma zacząć się funkcja grzania lub chłodzenia (chłodzenie tylko jako funkcja przewietrzania sugerowana w okresie letnim). Okres grzania można poprzez naciśnięcie przycisku przełączyć na tryb ciągły (zaprogramowane okresy grzania będą nieaktywne ale zapamiętane). Kolejne przyciśnięcie przycisku pozwoli na powrót do poprzednich ustawień czasu grzania dla 7 dni.

Przykład programowania:

Ikony na wyświetlaczu				
włączony				
12345 (Pon. – Pt.)	08:30	12:00	14:00	18:00
6 (Sob.)	09:00	12:00	15:00	18:00
7 (Niedz.)	09:00	12:00	15:00	18:00

! Modulacja sygnału wyjściowego

Modulacja sygnału wyjściowego może być konieczna w niektórych przypadkach dla większych pomieszczeń. Ta funkcja przydaje się w momencie, gdy automatyczny sygnał nie pozwala na osiągnięcie docelowej temperatury. Dotyczy to głównie obiektów o powierzchni powyżej 150m². Recomenduje się zwiększenie istniejącego sygnału wyjściowego 0-10V odpowiednio dla obiektów:

- a) o powierzchni 150-250m²: +1V(+10%)
- b) o powierzchni 250-400m²: +2V(+20%)
- c) o powierzchni 400-600m²: +3V(+30%)
- d) o powierzchni 600m² i więcej: +4V(+40%)
- e) możliwość powrotu do standardowych ustawień +0V

Regulator prędkości ARWE3,0 (0-10V)
1-4-0101-0168

zaciski	sugerowana średnica
L,N	2x1mm ²
Valve	1x1mm ²
A1,GND	2x0,5mm ² LIYCY
sensor	2x0,5mm ² LIYCY
RS485 (A,B)	UTP

Czujnik pomieszczeniowy NTC
1-2-1205-1008

zaciski	sugerowana średnica
sensor	2x0,5mm ² LIYCY

HMI VR-ver.2.0. (10.2014)

HMI VR Controller 0-10V TECHNICAL DOCUMENTATION

! Calendar scheduling

When the controller is ON, pressing button (for ca. 3 seconds) opens the function of weekly scheduling. The calendar is programmed in five-day fashion, which means that the first programmed day (Monday) is duplicated to the following working days (it is not possible to enter settings individually for every single working day). In the next step of programming, separate settings are entered for Saturday and Sunday. In both cases, as a maximum you can program two heating periods within 24h. The programming is entered hourly, with reference to the time, in which the heating or cooling function is to be activated (cooling only as the ventilating function suggested in the summer period). By pressing button, the heating period may be switched to the continuous mode (the programmed heating periods will be inactive but they will be saved). Next pressing of button will enable return to the previous settings of the heating period for 7 days.

Example of programming:

Display icons				
	ON	OFF	ON	OFF
12345 (Mon. – Fr.)	08:30	12:00	14:00	18:00
6 (Sat.)	09:00	12:00	15:00	18:00
7 (Sun.)	09:00	12:00	15:00	18:00

! Modulation of output signal

In some cases, modulation of the output signal may be necessary for bigger rooms. This function is useful when the automatic signal does not allow for reaching the set temperature. Mainly, this concerns facilities with surface area exceeding 150m². It is recommended that the 0-10V output signal is increased for the following facilities respectively:

- a) room area 150-250m²: +1V (+10%)
- b) room area 250-400m²: +2V (+20%)
- c) room area 400-600m²: +3V (+30%)
- d) room area 600m² and more: +4V (+40%)
- e) return to the standard settings +0V

terminals	suggested diameter
L,N,PE	3x1,5mm ²
PE,U1,U2	3x1,5mm ²
Ain,GND	2x0,5mm ² LIYCY
RS485 (A,B)	UTP

terminals	suggested diameter
L,N,PE	3x1,5mm ²
PE,U1,U2	3x1,5mm ²
Ain,GND	2x0,5mm ² LIYCY

terminals	suggested diameter
sensor	2x0,5mm ² LIYCY

HMI VR-ver.2.0. (10.2014)

! Programowanie kalendarza

Sterownik HMI posiada możliwość wyboru innej temperatury, która może posłużyć do pracy w trybie ekonomicznym lub jako ochrona przeciwzamrożeniowa wymiennika. Obie funkcje te są dostępne poza zaprogramowanym okresem grzania. Wybór dodatkowej temperatury w zakresie 2°-22°C dokonuje się w głównych ustawieniach sterownika w pkt.10. W kolejnym punkcie konfiguracji sterownia tj.11 następuje wybór trybu pracy:

- a) cyfra "0" oznacza, że funkcja ochrony przeciwzamrożeniowa i prac w trybie ekonomicznym są nieaktywne
- b) cyfra "1" uruchomi się ochrona przeciwzamrożeniowa wymiennika nagrzewniczy, otworzy się zawór dwudrogowy jeśli temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej wartości nastawionej w pkt. 10 (zakres 2°-22°C), informacje na wyświetlaczu: wartość temperatury oraz symbol
- c) cyfra "2" aktywuje się prac w trybie ekonomicznym poza zaprogramowanym okresem grzania. Ten tryb działa analogicznie jak standardowy tryb grzania tylko dla innej wartości temperatury (praca wentylatora, otwarcie przepływu) w zakresie temperatur 2°-22°C, informacje na wyświetlaczu: wartość temperatury oraz symbol: i rodzaj pracy wentylatora np.

Obie funkcje działają nawet przy wyłączonym sterowniku lub poza czasem pracy ustawionym zgodnie z kalendarzem, pod warunkiem podłączenia sterownika do zasilania 230VAC i wyboru trybu pracy „1” lub „2” w pkt. 11 ustawień głównych.

! Sugerowane średnice przewodów elektrycznych

Sterownik HMI VR
1-4-0101-0169

zaciski	sugerowana średnica
L,N	2x1mm ²
Valve	1x1mm ²
A1,GND	2x0,5mm ² LIYCY
sensor	2x0,5mm ² LIYCY
RS485 (A,B)	UTP

Regulator prędkości ARWE3,0 (0-10V)
1-4-0101-0168

zaciski	sugerowana średnica
sensor	2x0,5mm ² LIYCY

Normy i standardy sterownik HMI VR (1-4-0101-0169)

! Dane techniczne

Sterownik HMI VR	
napięcie zasilania	230VAC +/-10%
dopuszczalny prąd wyjściowy dla zaworu/ów z silownikiem	3(1)A
pobór mocy	1,5VA
zakres nastaw temperatury	5°-40°C
parametry otoczenia pracy:	5°-50°C
wilgotność względna	85%
wyświetlacz	szary, podświetlenie niebieskie
czujnik wewnętrzny	NTC 10K, 3950 Ohm przy 25°C
czujnik zewnętrzny	możliwość podłączenia zewnętrznej czujnika NTC
dokładność pomiaru	+ 1°C (pomiar co +0,5°C)
programowanie kalendarza tygodniowego	5+1+1
tryb pracy	grzanie/chłodzenie
możliwości sterowania	automatyczny (0-10V)/manualny manualny: 30% lub 60% lub 100%
zegar	24h
wyswietlana temperatura	pomieszczenia lub docelowa (wybór)
ochrona przeciwzamrożeniowa	otwarcie zaworu poniżej 8°C
sposób montażu	w puszce instalacyjnej Ø 60mm
obsługa	klawiatura zewnętrzna
ilość obsługiwanych regulatorów ARWE	8
maksymalna długość przewodu sygnalowego	120m
casina	ABS
kolory	RAL 9016
wymiary/waga	86x86x54mm/0,12kg
Komunikacja zewnętrzna	RS485 (MODBUS RTU) - kod komunikacji do pobrania ze strony internetowej VTS
stopień ochrony	IP30

! Norms and standards controller HMI VR (1-4-0101-0169)



! Programowanie kalendarza

Pри включенном контроллере (ON) после длительного нажатия кнопки (ок. 3 секунд) открывается возможность выбрать другую температуру, которая может быть использована для работы в режиме экономии или в качестве противозамораживающей защиты обменника. Обе функции доступны вне запрограммированного периода нагрева. Выбор дополнительной температуры производится в диапазоне 2°-22°C. В следующем пункте конфигурации отдельно вводятся настройки для субботы и воскресенья. В обоих случаях есть возможность запрограммировать максимально два обогревательных периода на протяжении суток. Программирование происходит в часовом диапазоне относительно времени, в котором должна включаться функция нагревания или охлаждения (охлаждение только как функция превентивного). Выбор дополнительной температуры производится в диапазоне 2°-22°C. В следующем пункте конфигурации отдельно вводятся настройки для субботы и воскресенья. В обоих случаях есть возможность запрограммировать максимально два обогревательных периода на протяжении суток. Программирование происходит в часовом диапазоне относительно времени, в котором должна включаться функция нагревания или охлаждения (охлаждение только как функция превентивного). Выбор дополнительной температуры производится в диапазоне 2°-22°C. В следующем пункте конфигурации отдельно вводятся настройки для субботы и воскресенья. В обоих случаях есть возможность запрограммировать максимально два обогревательных периода на протяжении сут